

SENZOR DE URINARE




FunktionenPyLUNDUndMERKMALE:

- **Wassersparend:** Die Waschzeit kann automatisch angepasst werdenPyFrequenzausgangPBei der Verwendung des Urinals ist es hervorragend geeignet, Wasser zu sparen.
- **SchutzP**Nehmen Sie es einfachUNDReinigung des Filters: Er wird während des Betriebs alle 24 Stunden automatisch gereinigt.Pvon verschiedenen Arten, um zu vermeiden, dass der Geruch zurückkehrt, sobald die Falle austrocknet, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.
- **Hygienisch:** öffnetUNDEs schließt sich automatisch, sodass Ihre Hände nicht berührt werden müssen und Sie sich nicht anstecken können.PWechselwirkungen mit Bakterien.
- **Filtergitter:** Die Installation eines Filtergitters ist eine große Hilfe, um die Fliesen zu blockieren.UNDund andere StoffePe Feststoffe, die entlang der Wasserzuleitung transportiert werden.
- **StromversorgungP**onenstrom: Sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom sind verfügbar.UNDund Batterie.
- **Geringer Stromverbrauch:** 4 AA-Alkalibatterien reichen für ein Jahr.UNDund eine Hälfte, basierend auf 200 Zyklen pro Tag.
- **Ästhetik:** Integrierte Optik mit einem eleganten, schönen DesignUNDund elegant, ganz ruhig auf dem Förderband



PARAMETERVERARBEITUNG:

Fütterung	Wechselstrom 220 V oder Gleichstrom 6 V (4 * AA-Alkalibatterien)
Lebensdauer	Around one and a half years (based on 200 cycles every day)
Setzen Sie das Wasser unter Druck.	Min: 0.05Mpa Max: 0.7Mpa
Sensorabstand	Default setting:60cm(Applicable for 30cm*30m white standard sensor grid)Induction time
Erfassungsbereich	≤2s
Wassertemperatur	1~55℃
Steckverbinder	G1/2"

NAMENKOMPONENTEN:

1 Sensoranschlüsse A. Sensor mit Sprühdüse B. Flache Dichtung C. NüssePÄh		2 Sonstige Ausstattungsmerkmale D. Schlauch Aufnahme (kurz) E-Schlauch Auspuff (lang) F.Steuerkasten		3 Teile opPlona A. Transformator B. Box KreuzungPAKTION C. Batteriefach	
---	---	--	--	---	---

ANWEISUNGENPJUNI:

1 	2 	3 	4 	5 
Detektion ● Das Detektionssignal wird gestoppt, sobald sich der menschliche Körper in einem Radius von 60 Zentimetern um den Sensor befindet.	Waschen vor verwenden ● Zwei Sekunden nachdem das Detektionssignal aufhörtUND Sie, der Spülregler wird Automatische Spülung. Die Spülung vor dem Wasserlassen erfolgt nur, wenn das Zeitintervall zwischen Verwendungsmöglichkeiten darüber hinausUNDdes istUNDNimm dir eine Minute von Beispiel: zweite Waschperiode)	Wasserablauf nach verwenden ● Nach dem Wasserlassen startet die automatische Spülung des Spülventils, sobald der menschliche Körper Urin abgesetzt hat. in einer bestimmten EntfernungPdes Harngefäßes.	Automatische Einstellung von ErfassungsbereichPdas heißt ● Anpassen des ErfassungsbereichsPie ist während der Nutzung nicht erforderlich.	Spahäufig für SCHUTZP Nehmen Sie die Ausrüstung ● Bei längerer Inaktivität spült der Spülkasten automatisch alle 24 Stunden, um einen Luftzug im U-Rohr zu vermeiden, der die Geruchsbarriere erhöht.

SENZOR DE URINARE

INSTALLATIONSVERFAHREN:

1

Sensorinstallation

EingebenPund den Sensor (A) durch das Loch Keramikurinal, dann anziehenPund Dichtung Zahlung (B)UNDund NüssePhexagonal (C).

⚠ Hinweis: IEUNDDusenöffnung Sprühen muss sein Leiser drehen.

2

Installation von Schläuchen und ZuleitungenUNDNehmen Sie die Kontrollleine.

1. InUNDSchraubenPund der verbogene Teil des Auspuffschlauchs UND(E) an der Düse Sprühen, inUNDSchraubenPund Mich andere Seite von ieUNDAusgabe Ventil elektromagnetische die Steuereinheit.

2. InUNDSchraubenPund der Teil Knick im Zulaufschlauch (D) am Ventileinlass elektromagnetische die Steuereinheit InUNDSchraubenPund ein weiterer Teil der Wasserversorgung.

3. VerbindenPund die Linie von Essen (enUNDD.h.)UNDund die Steuerleitung (schwarz) vom SensorUNDund das Batteriefach.

ZWISCHENPUNTERSTÜTZUNG ROUTENANLEITUNG:

HeilungPFiltermaschenbereich

● Wasserregulierung: Die Wassererträge könnten sogar gesenkt werdenUNDund schloss mit einem UND"-Kopfschraube im Uhrzeigersinn Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn lässt sich eine große Wassermenge regulieren.

Batteriewechsel

● Wenn die Lichter alle 1-2 Sekunden einmal blinken, ist der Akku leer.
Bitte ersetzenPund die Batterie.
● Notiz:
1. SicherstellenPEs müssen unbedingt 4 AA-Alkalibatterien sein.
2. Unterschiedliche Marken, unterschiedliche alte BatterienUNDund wir können nicht gemischt werden, die Verwendung von nicht-alkalischen Batterien, die LebensdauerPund Die BatterieLebensdauer beträgt möglicherweise nur 1-2 Monate.
3. Batterie "+-"-sehr strenge Identität in RichtungPGemäß der Installationsanleitung der Box korrekt.